



Multimetro Digitale

Economico con display LCD 3,5 digit



CONFORME IEC 1010
CAT. II 600V

IMPEDEZA DI INGRESSO	1 M Ω per tutte le portate voltmetriche
PRECISIONE	Tensione DC $\pm 0,5\%$ + 4 digit Corrente DC $\pm 1,5\%$ + 3 digit Tensione AC $\pm 1,2\%$ + 10 digit Resistenza $\pm 0,8\%$ + 5 digit
PORTATE	Volt DC 200 mV – 2V – 20V – 200V – 600V risoluzione massima 0,1 mV Ampère DC 20 μ A – 200 μ A – 2mA – 20mA – 200mA – 10A risoluzione massima 0,01 mA Volt AC 200V – 600V risoluzione massima 100 mV Ohm 200 Ω – 2k Ω – 20k Ω – 200k Ω – 2M Ω risoluzione massima 0,1 Ω
FUNZIONI	Prova continuità con segnalazione mediante buzzer Prova diodi Memoria Display retro-illuminato
PROTEZIONI	Misure in Ampère con fusibile
ALIMENTAZIONE	Pila 9V tipo 6F22 (in dotazione)
DIMENSIONI / PESO	145x85x30 mm. / 170 gr.
ACCESSORI A CORREDO	Coppia puntali Manuale d'istruzione



ICE 971